

Set-Inhalt und Anschlussklärung:

- **“Die Karaokekiste“ mit Stromkabel**
- **2 Wireless Mikrofone im Set mit Empfänger**
 - Variante 1: kleiner Empfänger mit Akku und kleiner Antenne und 6,3er Klinke zum direkt einstecken in den Karaoke Receiver/Verstärker (Kanal 1 - Front).
 - Variante 2: **bei externen großen Kastenempfänger** mit 2 Antennen erhalten Sie ein **Strom-Adapterkabel** (einstecken auf Rückseite des Empfängers) und ein **6,3er Klinke zu 6,3er Klinke Kabel** für die Verbindung des Empfängers (Rückseite - Klinkenausgang) zu der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“ (Kanal 1) mit dazu.
- **2 Schutzgummis** für die Handsender (Mikrofone), damit der Kopf geschont wird und die Mikrofone gut abgelegt und nicht herunterfallen können. Diese werden auf die Mikrofone bis hoch zum Kopf geschoben.
- **Doppelsatz** wiederaufladbare **Batterien oder Akkus**
- **1 x Ladestation** für die wiederaufladbaren Batterien oder Akkus (mit **Strom-Adapterkabel**)
- **2 x Kabel-Mikrofone** mit XLR-Ausgang
- **2 x Mikrofonkabel** (XLR zu 6,3er Klinke). Mit diesen Kabeln verbindet man die jeweiligen Mikrofone mit den Kanälen 2 (1 Mikro) und 3 (1 Mikro) der Mixeinheit an der Front in der „Karaokekiste“
- In der „Karaokekiste“ integriert: 1 x 4 Kanal Karaoke Receiver/Verstärker mit Mixer, Controller & Echofunktion für die Mikrofone - mit Zusatzoptionen zur Nutzung von SD-Slot, USB, Cinch und kleine wie große Klinke. Demnach können viele weitere externe Geräte wie Laptop, Handy, Tablet etc. angeschlossen und genutzt werden. Des Weiteren ist in der „Karaokekiste“ ein Bedienermonitor bereits integriert, auf welchem das Karaoke-Programm angezeigt wird. Die Eingaben erfolgen über Touch-Pad und Tastatur, welche ebenfalls in der „Karaokekiste“ integriert sind.
- **1 x USA-Gerätetisch/DJ-Pult** (1,50m bis zu 2,50m breit) als Roll-Case. Auf Wunsch volle Pultbreite (2,50m) - zusätzliches Modul
- Kraftvolles **Soundsystem** (2000 Watt Leistung) mit **2 x 500 Watt JBL PA-Lautsprecher** und **1 x 1000 Watt Subwoofer**. Mit **2 Stativen** und **Distanz-Stange** für optionale Subwoofer-PA-Verbindung für 1 Lautsprecher
- **2 x 2000 W Verstärker** (im **Doppeldecker-Case**) sehr einfacher Anschluss, **alles bereits verkabelt**
- **3 x Lautsprecherkabel** (Speakon zu Speakon). Die ersten 2 Kabel sind für die Verbindung des ersten Verstärkers (oberer) vom Verstärkerausgang hinten (Buchsen „Speaker“) zu den 2 JBL-PA-Lautsprechern (Eingang oben). Das dritte Kabel stellt die Verbindung her vom zweiten Verstärker im Case (unterer) vom Verstärkerausgang hinten (Buchse „Sub“) zum Subwoofer (Rückseite - Input).
- **1 x Cinch-Kabel** für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (Audio Out seitlich) zum Verstärker-Case (Eingangs-Adapter Cinch hinten)
- **1 x 50“ Zoll Screen** auf/mit **Stativ** (zum Ablesen der Texte der Lieder für das Publikum / die Gäste)

- **Wahlmöglichkeit zweiter Screen für den/die Sänger**

Option 1: 1 x 50" Zoll Screen auf/mit Stativ (zum Ablesen der Texte der Lieder für das Publikum / die Gäste) und 1 x 40" Zoll Screen auf/mit Stativ zum Ablesen der Texte der Lieder für den/die Sänger

oder

Option 2: 1 x 50" Zoll Screen auf/mit Stativ (zum Ablesen der Texte der Lieder für das Publikum / die Gäste) und 1 x 40" Zoll Bodenmonitor mit 33° Grad Neigung (auf Rollen gelagert) zum Ablesen der Texte der Lieder für den/die Sänger

oder

Option 3: 2 x 50" Zoll Screens (zum Ablesen der Texte der Lieder für das Publikum/ die Gäste und den/die Sänger – Befestigung entweder stabile an der Traverse (oben) oder auf 2 Stativen

- 1 x HDMI-Splitter mit Netzteil für die Verbindung der „Karaokekiste“ mit den Monitoren/Screens auf Stativ
- 1 x HDMI-Kabel (kurz) für die Verbindung von der „Karaokekiste“ (HDMI-Out - seitlich) zum HDMI-Splitter (Input)
- 2 x HDMI-Kabel (div. Längen) für die Verbindung vom HDMI-Splitter (HDMI-Out 1 und 2) zum jeweiligen HDMI-Eingang der 40" oder 50" Zoll Screens auf Stativ, bzw. optional des Bodenmonitors
- 1 x futuristische Global Truss - Traverse (optional für die Screens) und für bis zu 10 LED-Lichtelemente (ca.10 Scheinwerfer/Spots)
- 10 LED Spots/Lichtelemente mit jeweils einem Stromversorgungskabel
- Lichtmixer Magic Elation (diverse Lichtszenen und Showprogramme bereits vorinstalliert für dieses Set) mit Strom-Adapter
- 1 x langes DMX-Kabel (für die Verbindung vom Lichtmixer (Output hinten am Mixer) zum ersten LED-Lichtelement (Input)
- 10 x kurze DMX-Kabel für die weitere Reihenschaltung der folgenden LED-Lichtelemente. Von der ersten Lampe (Output) geht man zur zweiten Lampe (Input), dann von der zweiten Lampe (Output) zur dritten Lampe u.s.w. In die letzte Lampe steckt man in den freien Output einen Endwiderstand, der im Set enthalten ist.
- 10 Sicherungsseile (für die LED-Lichtelemente) zur Absicherung
- Bereitstellung unserer Songbook-APP „Karaokekiste“ im Google Play- und App Store
- Anschluss- und Bedienungsanleitung